

DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

NORMATIVA SOBRE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT NADALENC A LES VIES PÚBLIQUES (Aprovada per acord del Consell Plenari, inicialment el 27 de juny i definitivament el 24 d'octubre de 1997)

JUSTIFICACIÓ

Introducció

El procés seguit fins ara per a l'autorització d'enllumenat nadalenc ha patit d'una manca de regulació homogènia per a tota la Ciutat i de criteris objectius en els Districtes municipals, tant pel que fa a tramitació com a característiques formals i tècniques de les instal·lacions, i també a les condicions per a l'atorgament de subvencions, si era el cas, o el control de compliment d'horaris i el càrrec dels consums energètics.

Des de l'any 1994 en què es varen fer públics els Programes d'Actuació per a una Política Mediambiental a Barcelona, el govern de la ciutat està compromès en una política d'estalvi en el consum d'energia elèctrica per l'enllumenat públic, i especialment en la reducció de la potència instal·lada, i en el de l'energia consumida per l'enllumenat extraordinari durant les festes nadalenques (apartat 1.5 dels PAPMAB).

Tanmateix, la gran importància que ha assolit aquest tipus d'instal·lacions aconsellen la redacció d'una normativa que reguli l'execució dels treballs a fi d'acotar l'impacte mediambiental i garantir el correcte funcionament de l'ornamentació de la Ciutat i la seguretat ciutadana. L'homogeneïtat de funcionament durant el període de servei és un altre dels objectius de la present normativa.

Així doncs, un coneixement exhaustiu sobre l'enllumenat que s'instal·la, la ubicació i característiques tècniques; l'establiment d'un calendari i horari adequats la instal·lació obligatòria d'elements de control del compliment d'aquests extrems permetrà aplicar les polítiques d'estalvi i eficiència energètica vigents a la Ciutat i d'acord amb els Programes d'Actuació per a una Política Medioambiental a Barcelona.

Situació actual

La instal·lació d'enllumenat nadalenc es fa, fonamentalment, per iniciativa de les associacions de veïns o comerciants, els quals contracten amb un instal·lador el muntatge i la tramitació amb les companyies elèctriques del subministrament de fluid.

La intervenció municipal comença quan les associacions que contracten informen els Districtes, perquè aquests paguin el consum i, en determinats casos, tenir accés a les subvencions que puguin atorgar els Districtes per pagar part de la instal·lació.

També és competència municipal el calendari i horari de funcionament.

Quan no és possible la comunicació amb una xarxa de companyia, bàsicament per manca de connexió, es recorre a les connexions d'enllumenat públic en el cas que sigui tècnicament factible.

La Unitat Operativa d'Enllumenat intervé en el control tècnic de les instal·lacions.

Reglamentació existent

L'única obligació que han de seguir els instal·ladors és la relativa al compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió i disposicions annexes.

No existeix cap normativa municipal reguladora d'aquesta activitat.

CAPÍTOL 1

Necessitat de normativa municipal

El fet que el Reglament electrotècnic de baixa tensió només prevegi els aspectes elèctrics de la instal·lació fa palesa la necessitat d'una normativa municipal complementària que reguli les condicions d'autorització.

En aquest sentit i per potenciar, a més de la seguretat, els elements mediambientals tant pel que fa a l'estalvi energètic com als aspectes estètics i ornamentals del medi urbà i de promoció comercial, es proposa incidir en els aspectes següents:

Criteris mediambientals de racionalització i estalvi energètic:

- Potència de les unitats instal·lades.
- Factor de simultaneïtat.
- Recomanacions sobre calendari i horari de funcionament.

- Control de les instal·lacions en servei.

Criteris estètics i ornamentals:

- Adaptació de les unitats al tipus de carrer i aspecte estètic de la instal·lació.
- Forma de fixació del material i de l'estesa de línies.
- Homologació d'instal·ladors autoritzats.
- Termini de muntatge i retirada.

Tramitació i seguiment administratiu:

- Circuit, documentació i terminis.
- Criteris de subvenció.

- Pressupost de la instal·lació.
- Potència contractada.
- Situació de la connexió.
- Companyia elèctrica.
- Instal·lador que farà la connexió.
- Posteriorment es facilitarà butlletí d'autorització segellat.

Es dipositarà, com a garantia, el 6% del pressupost. Si es tracta de connexions de més de 50 kw., caldrà de presentar el projecte tècnic corresponent.

4.5. Terminis de l'operació.

El muntatge de les instal·lacions es farà a partir de l'1 d'octubre i la retirada s'ha de dur a terme abans del 31 de gener.

Es retiraran tots els elements de fixació. Els Serveis Tècnics podran autoritzar la permanència dels ancoratges especials a les façanes, si les seves característiques ho aconsellen.

4.6 Cobertura de riscos.

Els sol·licitants, com a titulars de les autoritzacions, hauran de disposar, directament o a través dels seus instal·ladors, d'una pòlissa de responsabilitat civil per un valor mínim de 100 milions de pessetes per tal d'afrontar la compensació de possibles danys causats a tercers o al patrimoni municipal.

CAPÍTOL 5 Subvencions

Les subvencions es determinaran cada any de manera homogènia i en el marc de la política general de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. Les subvencions primaran, en tot cas, els titulars de les instal·lacions que utilitzin materials que redueixin el consum d'energia d'acord amb les especificacions dels programes d'actuació per a una política mediambiental a Barcelona i que s'expressa, més concretament, en la present Normativa.

CAPÍTOL 6 Incompliment de la normativa

Article 6

6.1. Responsabilitat de la normativa.

El sol·licitant que ha obtingut l'autorització serà el responsable del compliment de les disposicions establertes per la present Normativa, així com que la instal·lació es realitzi d'acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i Normes complementàries de la Generalitat de Catalunya.

En qualsevol cas, però, l'instal·lador respondrà de la qualitat i seguretat tècnica del treball efectuat.

Les actuacions que, per incompliment de la present normativa, hagués de dur a terme, subsidiàriament, l'administració municipal, seran a compte del dipòsit realitzat.

6.2. Instal·lacions no autoritzades o fora de normes.

Les instal·lacions no autoritzades seran descon-

nectades d'immediat, i s'advertirà als possibles titulars perquè siguin retirades al seu càrrec.

Si en instal·lacions degudament autoritzades es detecten incompliments en la normativa de seguretat que estableix el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, es desconnectaran d'immediat les instal·lacions.

En ambdues circumstàncies es cursarà denúncia al Servei Territorial d'Indústria de la Generalitat.

6.3. Règim sancionador.

D'acord amb la potestat sancionadora que té l'Ajuntament segons l'article 4 de la LRBRL i l'article 221.2 de LMRLC, i donat que les relacions entre el titular de l'autorització i l'Ajuntament són de subjecció especial i, atès el curt espai temporal de la seva vigència, es tipifiquen les infraccions següents i sancions conseqüents:

- a) Per instal·lacions no autoritzades o fora de normes de seguretat, la sanció a aplicar serà de 25.000 pessetes per connexió i dia a comptar des del dia d'inici de la campanya fins al dia de la desconnexió.
- b) Per incompliment del calendari, tant en els dies de funcionament com en l'horari d'encesa i apagada, la sanció a aplicar serà de 15.000 pessetes per connexió i dia, a comptar des de la detecció de l'anomalia fins a la seva normalització.
- c) Per ultrapassar els terminis de retirada de la instal·lació, la sanció a aplicar serà de 10.000 pessetes per connexió i dia, a comptar des del termini autoritzat.

6.4 Reiteració en l'incompliment de la normativa present.

La persona, entitat o instal·lador que reiteradament incompleixi les disposicions de la present normativa, o les normes de seguretat que estableix el REBT, no podrà realitzar instal·lacions d'enllumenat nadalenc durant un termini de dos anys.

Annex

A títol informatiu, s'indica el calendari/horari vigent els anys 1994, 1995 i 1996

Any 1994

Dies	Horari
General: 1/XII a 6/I	de 17,45 a 22,00
Especial: 24, 25, 31/XII i 5/I	de 18,00 a 1,00
Total: 168 hores	

Any 1995

Dies	Horari
General: 24/XI a 6/I	de 18,00 a 21,30
Especial: 24, 25, 31/XII i 5/I	de 18,00 a 1,00
Total: 168 hores	

Any 1996

Dies	Horari
General: 22/XI a 6/I	de 18,00 a 21,30
Especial: 24, 25, 31/XII i 5/I	de 18,00 a 1,00
Total: 175 hores	